THERMOLEC

D21-TSSR Organigramme

AVIS

ATTENTION aux chocs électriques
Couper toute alimentation électrique du serpentin de chauffage et/ou d'autres équipements en proximité du site ou les travaux sont exécutés
Les travaux doivent être realisé par un technicien qualifié

Tester la carte D21-TSSR

Mesurer l'alimentation 24 VAC sur La D21-TSSR aux bornes 24 VAC-GND

NON → Faire un diagnostique en suivant le schéma électrique et / ou contacter le support technique au 1-800-336-9130

OUI ↓

Vous utilisez un thermostat RT/DT (contrôle à distance)

NON → Ajuster la temperature au maximum via le potentiometre sur la carte D21-TS (50C / 120F)

OUI ↓

- Selectionner l'intervalle de temperature désiré (Low ou Standard) en utilisant le commutateur de la carte D21-TSSR
- Ajuster le potentiometre de la carte D21-TSSR sur R et faites une demande de chauffage maximale via votre thermostat RT ou DT





Les lumières vertes des SSRs s'allument

OUI → La carte est en bon état

NON ↓

Retirer le détecteur électronique de débit d'air des bornes "A-A" de la carte D21-TSSR et mettre un cavalier entre les deux terminaux pour au moins 2 secondes

La lumière orange clignotte rapidement pendant 60 secondes, puis clignote lentement et le chauffage se met en arrêt

NON → La carte ou le(s) SSR défectueux

OUI → La carte est en bon état

NOTE : Remettre toutes les connexions comme elles étaient avant, puis éteindre et rallumer le disjoncteur pour réinitialisation

Version 1.1 - 2024.05.10