

**AVIS**  
ATTENTION aux chocs électriques  
Couper toute alimentation électrique du serpentin de chauffage et/ou d'autres équipements en proximité du site ou les travaux sont exécutés  
Les travaux doivent être réalisés par un technicien qualifié

Tester la carte TH400

Mesurer l'alimentation 24 VAC sur la carte TH400 sur les bornes 14-15

NON

Faire un diagnostic en suivant le schéma électrique et / ou contacter le support technique au 1-800-336-9130

OUI

Positionner le commutateur sur la position du milieu sur la carte TH400 et déconnecter les fils sur les bornes S1-S2 et W1-C puis les remplacer par deux cavaliers

OUI

La lumière "E" (électrique) ET tous les relais de contrôle des éléments ferment leurs contacts respectivement

NON

Le ventilateur est en fonction dans le conduit

NON

Vérifier si les contacts du relais du ventilateur sont fermés

OUI

OUI

Positionner le commutateur sur la position de gauche "O" mode à l'huile / propane sur la carte TH400

NON

SVP Contacter le support technique de Thermolec au 1-800-336-9130

OUI

La lumière "O" (Huile) tous les relais de contrôle des éléments ouvrent leurs contacts respectivement

NON

OUI

Lors de l'utilisation du mode Bi-Energie, vérifier que le contact B-B sur TH400 est fermé (0 Ohm)

NON

La carte TH400 est en bon état

La carte TH400 est défectueuse

**NOTE: Remettre toutes les connexions et cavaliers comme indiqué sur le schéma électrique s'il vous plait.**